



SCHEIBER
Équipementier électrique - Made in France

GAMME WR12V



40.08576.00

- LES PLUS -

- Solution simple et efficace pour alimenter des utilisations 12V à partir du 230V.
- Conforme aux normes NFC 52210 ou CEI60742.

- DESCRIPTIF RAPIDE -

- Les modèles redressés WR sont en boîtier moulé.
- La protection est réalisée par un fusible pour les modèles WR3 et WR8 et par thermique pour le WR12.CLASSE II.
- Ce transformateur est prévu pour être placé à l'intérieur, il se raccorde sur le secteur 230V et délivre une tension redressée.
- Le modèle WR-3 possède une commutation automatique secteur/batterie avec le secteur prioritaire.

- CARACTERISTIQUES COMMUNES AUX MODELES -

- Protection par thermique dans le boîtier.
- Fixation 4 vis.
- Tension d'entrée 230V.
- Tension de sortie 12V redressée.
- Température de fonctionnement : -10°C à + 40°C.
- Température de stockage : -20°C à + 70°C.

TRANSFORMATEURS DE SECURITE GAMME WR 12V			
Modèle/Désignation:	WR3	WR8	WR12
Référence :	40.08574.70	40.08576.00	40.08577.01
Puissance en W :	30 intermittent.	80 intermittent.	120 intermittent.
Type :	Redressé		
Raccordements secteur :	Câble longueur 1 m avec fiche 230V.		
Raccordements sortie :	Cosses 6.35	Bornier à vis.	Câble.
Divers :	La sortie 12V se raccorde sur les utilisations de la caravane de la façon suivante : ⇒ WR3 par cosses faston 6.35 ⇒ WR8 par un connecteur ⇒ WR12 par un câble L'entrée 230V se connecte sur le réseau par une fiche secteur 2 pôle.		
Fréquence :	50-60 Hz		
Commutation auto secteur/batterie :	OUI	NON	
Matériau et couleur du capot/boîtier :	Boîtier plastique moulé.		
Dimensions en mm (L x l x h) :	115 x 80 x 90	135 x 90 x 115	
Poids (en Kg) :	1.1	2.3	3.4
Photos :			